■レーザー製品　取り扱い上の注意■

○ **目に直接レーザー光が入った場合、網膜に障害を起こす恐れがあります。**

○ 事故を避ける為、必ず**下記項目を厳守**して頂けますようお願い申し上げます。

1. 使用中に発光部を絶対に覗かないで下さい。
2. レーザー光を正面から直視しないで下さい。
3. 手に持って使用せず、必ず本体を固定して使用して下さい。
4. 人（特に頭部）にレーザーがあたる位置には設置しないで下さい。
5. ムービングタイプに関しましては、目に直接レーザー光が入らないような動作にて使用して下さい。

仕様

BAT

定格電圧：DC 9V
レーザー出力：4.9mw
寸法/重量：173W×140D×120H mm /0.7kg
付属品：9VDC **アダプター**

American DJ®

BAT

取扱説明書

株式会社サウンドハウス
〒286-0044　千葉県成田市不動ヶ岡 1958
TEL:0476(22)9333　FAX:0476(22)9334
http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

BAT ユーザーマニュアル

この度は BAT をお買い上げ頂き誠に有難うございます。商品の性能をフルに発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保存して下さい。

I. はじめにお読み下さい

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。また、電球/ヒューズ交換の為に本体を開く場合、必ず先に電源プラグを抜いて下さい。また電球は表面が高温になることがありますのでご注意下さい。
3. 本体をトラスに吊るす場合、対応するクランプ(耐荷重 5kg 以上)を使用し、ブラケットのネジを締め、本体をトラスにしっかりと固定して下さい。その際は、本体の周囲に十分なスペースをとって下さい。また室温が 40℃を超える場所での使用は避けてください。
4. 当製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。
5. 当製品は耐水性ではありませんので水がかからないようご注意下さい。また液体の入った容器（花瓶など）を本体の上に置かないで下さい。
6. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。
7. 100V にてご使用ください。
8. 使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
9. シールド、レンズ、紫外線スクリーンに傷がついた場合は交換する必要があります
10. 故障が生じた場合はお手数ですが最寄の販売店に連絡して下さい。無断で機材を開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

II. 使用方法

BAT は緑色のレーザーエフェクトで、16 種類のレーザーデザインを利用することができます。そして描画速度を可変させることにより各種レーザーエフェクトを堪能することが出来ます。

1. アダプターのコネクターを DC IN 9V に挿してから電源アダプターをコンセントに挿します。電源スイッチをオンにしアダプター側のリモートスイッチもオンにします。
2. 中央にあるスライドスイッチで AUTO モード、MUSIC モード、MANUAL モードの切り替えを行います。

AUTO モード：中央のツマミを調整することにより 16 種類の緑色レーザーのデザインが 2〜10 秒の間で自動的に切り替わります。

MUSIC モード：サウンドアクティブ機能です。内蔵マイクが大きな低音に反応し 16 種類の緑色レーザーのデザインを切り替えます。

MANUAL モード：右から 2 番目ののツマミで 16 種類の緑色レーザーデザインの切り替えを行い、右端のツマミで描画速度を可変します。